



Лист-вкладыш

**Патрон энергосберегающий
оптико-акустический СА-20
для ламп накаливания
мощностью до 100 Вт,
компактных люминесцентных
энергосберегающих ламп
мощностью до 18 Вт
и светодиодных ламп
мощностью до 15 Вт**

1 Наименование изделия

Патрон энергосберегающий с оптическим и акустическим датчиками CA-20.

2 Назначение

Изделие предназначено для автоматического включения освещения на лестничных клетках, в коридорах, вестибюлях и других помещениях с периодическим пребыванием людей в жилых и общественных зданиях.

3 Технические данные

Рабочее напряжение — 180...242 В, 50 Гц

Мощность лампы накаливания — до 100 Вт

Мощность компактной люминесцентной лампы — до 18 Вт

Мощность светодиодной лампы — до 15 Вт

Оптический порог срабатывания — 5 ± 2 Люкс

Акустический порог включения — 52 ± 5 дБ

Длительность освещения — 60 ± 10 с

Собственная потребляемая мощность — $\leq 0,2$ Вт

4 Общие указания по эксплуатации

4.1 Изделие не предназначено для разборки. Запрещается разбирать и осуществлять самостоятельный ремонт изделия.

4.2 Изделие предназначено для эксплуатации в сухих помещениях с температурой воздуха от 0 °С до 50 °С.

4.3 Не допускается попадание какой-либо жидкости внутрь изделия, либо на его поверхность.

4.4 Изделие предназначено для эксплуатации с лампами накаливания и компактными люминесцентными лампами.

4.5 **Максимальная мощность: лампы накаливания (ЛН) — 100 Вт, компактной люминесцентной лампы (КЛЛ) — 18 Вт, светодиодной (LED) лампы — 15 Вт.** Рекомендуемая мощность ЛН — 60 Вт, КЛЛ — 15 Вт, LED — 12 Вт. Использование ламп мощностью более максимально допустимой может привести к отказу изделия.

4.6 Запрещается закрывать отверстия опτικο-акустического датчика в корпусе изделия, либо вставлять в эти отверстия посторонние предметы.

5 Указания по монтажу и установке

5.1 Изделие предназначено для эксплуатации только в электрических сетях переменного тока напряжением 220 В и частотой 50 Гц. Подключение изделия к другим типам электрических сетей может привести к отказу изделия.

5.2 Подключение изделия осуществляется в соответствии со схемой подключения (рис.1).

5.3 Монтаж и подключение изделия допускается производить только квалифицированным персоналом при отключённом напряжении в сети.

5.4 Крепление изделия допускается только с помощью штатных приспособлений через специальные крепёжные отверстия в корпусе изделия.

5.5 После монтажа изделия рекомендуется замкнуть «накоротко» штатный выключатель освещения.

6 Гарантийные обязательства

Изготовитель гарантирует исправную работу изделия в течение 12 месяцев от даты продажи изделия. Несоблюдение требований и правил эксплуатации изделия ведёт к утрате прав на гарантийное обслуживание.

Изготовитель

Flying Electronics Co Ltd., 1A012, Duhui Electronic city, Zhonghang road, Futian, Shenzhen, China

Разработано в России.

ГК «Аkteй»

1econom.ru

1ekonom.pф

Товар сертифицирован.



Внимание! Производитель оставляет за собой право изменять конструкцию, технические характеристики, внешний вид, комплектацию товара без предварительного уведомления.

Внимание!

КЛЛ некоторых производителей не рассчитаны на частые включения и выключения. В связи с этим, использование таких КЛЛ совместно с любым типом опτικο-акустических выключателей или светильников в местах частого появления людей может привести к уменьшению срока службы КЛЛ. Обратитесь к своему поставщику КЛЛ для выяснения возможности её использования совместно с опτικο-акустическим выключателем или светильником.




Рисунок 1: Схема подключения